

Regelplan C I / 12

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch doppel­seitige Leitbake mit doppel­seitiger gelber Warnleuchte und Absper­rschranken mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

doppel­seitige Leitbake, Abstand max. 12 m

Längsabspernung auf Kreisfahrbahn

durch einseitige Leitbake, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Kreisfahrbahn

durch mindestens 3 einseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake Ver­zie­hungs­maß 1: 3 Abstand quer max. 0,6 m

1) Beschilderung für alle anderen Zufahrten analog

2) [] Signalzeitenplan,
[] Signallageplan,
[] Phasenfolgeplan
als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

°) doppel­seitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 05.2022

